



Minipa

Indústria e Comércio Ltda



Ponta de prova para Osciloscópio LF-101E 60MHz

Entrada do Osciloscópio R//C:1M Ω //20~45pF

Figure

Item	10:1	1:1	Acessórios
Largura de Faixa	DC~40MHz(± 3 dB) DC~60MHz(± 3 dB)	DC~3MHz(± 3 dB) DC~6MHz(± 3 dB)	
Resistência de Entrada	~10M Ω	1M Ω (osciloscópio)	
Capacitância de Entrada	~22pF	~180pF	
	à entrada do osciloscópio 20pF		
Atenuação	1/10	1/1	
Máxima Tensão de Entrada	DC 600V		



Minipa

MINIPA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Al. dos Tupinás, 33. 04069-000. Planalto Paulista
São Paulo - SP. Tel:(011)2762266 - Fax:(011)5774766